



# NOTA TÉCNICA

## SERVICIO POST-VENTA

Nº: B01-009

MODELO: ND-879 (CIRSA DINOPOLIS-2)

FECHA: 14/02/2001

**Asunto: Versión de Memoria v2.0 (GAL)**

**Ref.: 2193 SB**

**NOTAS:**

- Primera versión GAL para este modelo.
- Incorpora Fase 21: registro de los 10 últimos errores.
- Incorpora sistema multi baud-rate.
- Los premios superiores a 500 se pagan en series de premios consecutivos de 500 o menos.

**CPU**

Checksum: **0308 AE65**  
 Tipo de memoria: **27C801**  
 CPLD: **PD18**

**MODULO DE RODILLOS INFERIOR**

Versión: **12.1**  
 Device ID: **563C**  
 Tipo de memoria: **PIC 16C63A-20**

**MODULO DE RODILLOS SUPERIOR**

Versión: **12.1**  
 Device ID: **563C**  
 Tipo de memoria: **PIC 16C63A-20**

**MODULO DE SONIDO**

Versión:	<b>S252</b>	<b>S253</b>		<b>S252-53</b>
Checksum:	<b>C679</b>	<b>F1A7</b>		<b>B820</b>
Tipo de memoria:	<b>27C040</b>	<b>27C040</b>		<b>27C801 (OTP)</b>
PAT:	<b>PAT 062</b>			<b>PAT 063</b>

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<b>4</b>	<b>BÁSCULA</b>
			ON	NO
			OFF	SI
			<b>5</b>	<b>CINTAS/RODILLOS</b>
			ON	RODILLOS
			OFF	CINTAS
			<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			<b>7</b>	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

**MICROINTERRUPTORES B:**

<b>1</b>	<b>SELECTOR BILLETES</b>
ON	INHABILITADO
OFF	HABILITADO
<b>2</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>3</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>4</b>	<b>RETENCIONES AUTOMATICAS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>5</b>	<b>EN JUEGO EXHIBICIÓN</b>
ON	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>7</b>	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>8</b>	<b>BANCO DE MONEDAS</b>
ON	SI
OFF	NO