



# NOTA TÉCNICA

## SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

**Nº:** SB 2416**MODELO:** MN-919 CIRSA MINI GUAY PLUS**C.A. UNI****ASUNTO:** Versión de memoria 1.0 (UNI)**FECHA:** 04/12/2003 **NIVEL:** 1 (Distribución obligada, afecta al funcionamiento)**Notas:**

- Primera versión UNI para este modelo.
- Parámetros por defecto: HP1=0.20€, HP2=1€, RODE U, IT PARALELO.

**CPU**

Checksum: **02D3015C**      **CRC: CB9A**  
 Tipo de memoria: **27C801**  
 PAT: **PD18**

**SONIDO****EPROM ÚNICA**

Versión: **S389-S390**  
 Checksum: **067C077E**  
 Tipo de memoria: **27C801**  
 PAT: **PAT 063/1**

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			5	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			6	<b>JUEGO 10 CENTIMOS</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			7	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			8	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

**MICROINTERRUPTORES B:**

1	<b>BILLETE 5 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
2	<b>BILLETE 10 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
3	<b>BILLETE 10/20 EUROS</b>
ON	40 CR+CAMBIO DE 2/12 EUROS
OFF	
4	<b>CAMBIO</b>
ON	SI
OFF	NO
5	<b>BILLETE DE 20 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
6	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
ON	NO
OFF	SI
8	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	