



# NOTA TÉCNICA

## SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA



**Nº:** SB 2381

**MODELO:** BT-900 CIRSA MANOS A LA OBRA

**C.A.** UNI

**ASUNTO:** Versión de memoria 1.0 (UNI)

**FECHA:** 31/01/2003

**NIVEL:** 1 (Distribución obligada, afecta al funcionamiento)

### Notas:

- Primera versión UNI para este modelo.
- Incorpora CTV, PERROR, BP10, B20E.
- Parámetros por defecto: HP1=0,20€, HP2=1€, RODE U, IT PARALELO.

### CPU

Checksum: **03A9868F**      **CRC: B326**  
 Tipo de memoria: **27C801**  
 PAT: **PD18**

### MODULO RODILLOS INFERIORES

Versión: **42.1**  
 Device ID: **7CDE**  
 Tipo de memoria: **PIC 16F73**

### SONIDO EPROM ÚNICA

Versión: **S323\_24**  
 Checksum: **156F**  
 Tipo de memoria: **27C801 (OTP)**  
 PAT: **PAT 063/1**

### MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<b>4</b>	<b>BÁSCULA</b>
			ON	NO
			OFF	SI
			<b>5</b>	<b>RET. AUTOMATICAS</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>6</b>	<b>JUEGO 10 CENTIMOS</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>7</b>	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

### MICROINTERRUPTORES B:

<b>1</b>	<b>BILLETE 5 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>2</b>	<b>BILLETE 10 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>3</b>	<b>BILLETE 10/20 Euros</b>
ON	40 CR+CAMBIO DE 2/12 EUROS
OFF	50/100 CREDITOS
<b>4</b>	<b>CAMBIO</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>5</b>	<b>BILLETE DE 20 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>7</b>	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	