



# NOTA TÉCNICA

## SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA



**Nº:** SB 2372

**MODELO:** BT-895 CIRSA RONDA

**C.A. CNJ**

**ASUNTO:** Versión de memoria 2.0

**FECHA:** 07/01/2003 **NIVEL:** 1 (Distribución obligada, afecta al funcionamiento)

### Notas:

- Primera versión CNJ para este modelo.(UNI)
- Incorpora MDT, BPR, CTGR, Fase 21, IT30, CHKROD, CTV, ITS30, PERROR, BP10, B20E.
- Parámetros por defecto: 0.20€ - 1€, RODE U, IT PARALELO.
- Microinterruptores por defecto: Todos a ON, excepto A6.

### CPU

Checksum: **03802671** CRC: **F345**

Tipo de memoria: **27C801**

PAT: **PD18**

### MODULO

#### RODILLOS INFERIORES

#### RODILLOS SUPERIORES

Versión: **42.1**

**42.1**

Device ID: **7CDE**

**7CDE**

Tipo de memoria: **PIC 16F73**

**PIC 16F73**

### SONIDO

#### DOBLE EPROM

#### EPROM ÚNICA

Versión: **S321** **S322**

**S321-22**

Checksum: **8FF2** **93DA**

**23CC**

Tipo de memoria: **27C040** **27C040**

**27C801 (OTP)**

PAT: **PAT 062**

**PAT 063/1**

### MICROINTERRUPTORES A:

### MICROINTERRUPTORES B:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<b>4</b>	<b>BÁSCULA PRECISIÓN</b>
			ON	NO
			OFF	SI
			<b>5</b>	<b>RETENCIONES AUTO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>6</b>	<b>JUEGO 10 Céntimos</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>7</b>	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

<b>1</b>	<b>BILLETE 5 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>2</b>	<b>BILLETE 10 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>3</b>	<b>CAMBIO 10/20 Euros</b>
ON	40 Cr+Cambio de 2/12 Euros
OFF	50/100 Cr
<b>4</b>	<b>CAMBIO MONEDAS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>5</b>	<b>BILLETE 20 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>7</b>	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	