

SBEUR 221

MODELO: BQ6018 Wild Saloon

C.A. CAM

ASUNTO: Versión de memoria v1.2 CAM

### NOTAS:

Primera versión CAM para este modelo. Incorpora los contadores de ciclos de Madrid. CCTALK.  
Apuestas: 20, 40 y 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80 €, 160 € y 240 €.  
Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.  
Parámetros por defecto: HP1=20c / HP2=1€ / HP3=2€, RODE U, IT SSP

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
CPU	M28W320FSW	1.2 CAM	CHK:2BD17539	CRC:AB48
SONIDO (Mem)	RC28F640J3-115	SEU009 1.1	CHK:5B6757B4	
GRAFICO (B)	-----	-----	CRC32:E440	BQ6018_005_11_B.CBF
GRAFICO (W)	-----	-----	CRC32:D245	BQ6018_005_11_W.CBF
BANDEJA			CRC:	CHK:
PUERTA	18F2585	PT2.01	CRC:113C	CHK:69BC
SONIDO	MB90F497	SND1.11	CRC:31D2	
BBOX	16F690	PMB3.02	CRC:5005	CHK:
RODILLOS INF	18F2585	RI21.2	CHK:BC6A	Corresponden al PIC RD21.2 De la carta de 8 rodillos.
RODILLOS SUP	18F2585	RS21.2	CHK:BC6A	
CRC TOTAL : 452C			CRC PARCIAL : 109A	

### MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			4	SOBREPORCENTAJE
			<u>ON</u>	NO
			OFF	4% AP2 y 8% AP3
			5	RET. AUTOMÁTICAS
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			6	JUEGO 10 CENTIMOS
			ON	SI
			OFF	NO
			7	DEMO
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			8	TRASPASO CON CR.
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO

### MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE DE 5 EUROS
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
2	BILLETE DE 10 EUROS
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
3	BILLETE DE 20 EUROS
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
4	CAMBIO
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
5	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
<u>ON</u>	
OFF	
6	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
<u>ON</u>	
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	JUEGO DEL BANCO
<u>ON</u>	SI
OFF	NO