

**SB 2692**
**MODELO: BQ977 Cirsa Gladiadores**
**C.A. CAM**
**ASUNTO: Versión de memoria 1.0 (CAM)**
**NOTAS:**

Primera versión CAM para este modelo.

Apuestas: 20, 40 y 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80€, 160€ y 240€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 ó 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

Debe incorporar el Cj. Módulo CS4 Azul (LEGACY).

**CPU**

Versión:	<b>1.0 CAM</b>
Checksum:	<b>0490ABC1 CRC:0ABE</b>
Tipo de memoria:	<b>27C801</b>
CPLD:	<b>PD18</b>

**MÓDULO**

	<b>RODILLOS CON LEDS RODILLOS INFERIORES</b>	<b>RODILLOS CON LEDS RODILLOS SUPERIORES</b>
Versión:	<b>73.8D</b>	<b>72.8D</b>
Device ID:	<b>49DB</b>	<b>49D6</b>
Tipo de memoria:	<b>PIC 16F76</b>	<b>PIC 16F76</b>

**MÓDULO DE SONIDO**

	<b>EEPROM ÚNICA</b>
Versión:	<b>S0431</b>
Checksum:	<b>0657E579</b>
Tipo de memoria:	<b>27C801 (OTP)</b>
PAT:	<b>PAT 063/1</b>

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			4	<b>SOBREPORCENTAJE</b>
			<u>ON</u>	NO
			OFF	4% AP2 y 8% AP3
			5	<b>RET. AUTOMÁTICAS</b>
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			6	<b>JUEGO 10 CENTIMOS</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			7	<b>DEMO</b>
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			8	<b>TRASPASO 0 CREDS.</b>
			<u>ON</u>	NO
			OFF	SI

**MICROINTERRUPTORES B:**

1	<b>BILLETE DE 5 EUROS</b>
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
2	<b>BILLETE DE 10 EUROS</b>
ON	NO
OFF	SI
3	<b>BILLETE DE 20 EUROS</b>
ON	NO
OFF	SI
4	<b>CAMBIO</b>
ON	NO
OFF	SI
5	<b>EN JUEGO DE EXHIBICIÓN CRÉDITOS MÁXIMOS INTRODUCCIÓN MANUAL</b>
<u>ON</u>	
OFF	
6	<b>NO UTILIZADO SIEMPRE ON</b>
<u>ON</u>	
OFF	
7	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	<b>JUEGO DEL BANCO</b>
ON	SI
OFF	NO