

**SB07/13**
**MODELO: BQ-964 (MotoGP)**
**C.A. CAA**
**ASUNTO: Versión de memoria v1.1 (CAA)**
**NIVEL: 1**
**FECHA: 28/05/07**
**NOTAS:**

Primera versión CAA para este modelo

Apuestas: 20, 40, 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80€, 160€, 240€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 ó 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
CPU	M28W320FSB	1.1 CAA	CHK: 299A13DA	CRC: 49D4
SONIDO (Mem)	AM29F016B	S0428	CHK: 0E682B30	
GRAFICO (B)	-----	-----	CRC32: 3643F844	BQ964_009_10_B.CBF
GRAFICO (W)	-----	-----	CRC32: BC6F8D94	BQ964_009_10_W.CBF
BANDEJA	18F2585	BN1.02	CRC: 9B40	CHK: 3D98
PUERTA	18F2585	PT1.01	CRC: 9D9F	CHK: 8D2F
SONIDO	MB90F497	1.11	CRC: 31D2	
BBOX	18F690	PMB 1.00	CRC: 4898	CHK: E182
RODILLOS INF	18F2585	RI11.1	CHK: D381	CRC: 59D1
PIP	-----	1.08	-----	
PC	-----	MOTOGP 1.02	MD5: 9DAF	BIOS : TSB0701_01_00

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
<b>ON</b>	<b>ON</b>	<b>ON</b>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			4	SOBRE %
			<b>ON</b>	NO
			OFF	4% AP2 y 8% AP3
			5	RET. AUTOMÁTICAS
			<b>ON</b>	SI
			OFF	NO
			6	JUEGO 10 CENTIMOS
			<b>ON</b>	SI
			OFF	NO
			7	DEMO
			<b>ON</b>	SI
			OFF	NO
			8	TRASPASO 0 CRED.S.
			<b>ON</b>	NO
			OFF	SI

**MICROINTERRUPTORES B:**

1	BILLETE DE 5 EUROS
<b>ON</b>	NO
<b>OFF</b>	SI
2	BILLETE DE 10 EUROS
<b>ON</b>	NO
<b>OFF</b>	SI
3	BILLETE DE 20 EUROS
ON	NO
<b>OFF</b>	SI
4	CAMBIO
<b>ON</b>	NO
OFF	SI
5	NO UTILIZADO
<b>ON</b>	SIEMPRE ON
OFF	
6	NO UTILIZADO
<b>ON</b>	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<b>ON</b>	SI
OFF	NO
8	JUEGO DEL BANCO
<b>ON</b>	SI
OFF	NO