

**SB 2689**
**MODELO: MN1021 VIKINGOS MINI**
**C.A. CAA**
**ASUNTO: Versión de memoria v1.0 (CAA)**
**NOTAS:**

Primera versión CAA de este modelo. Incorpora soporte a ccTalk.

Apuestas: 20, 40 y 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80€, 160€ y 240€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 = 20c / 1€, RODE U, IT SERIE.

Debe incorporar el Cj. Módulo CS4 Azul (CAN)

| DISPOSITIVO      | TIPO       | REVISIÓN | VERIFICACIÓN       | COMENTARIO          |
|------------------|------------|----------|--------------------|---------------------|
| CPU              | M28W320FSB | 1.0 CAA  | CHK:2A1062DE       | CRC:6935            |
| SONIDO (Mem)     | AM29F016B  | S0441    | CHK:0FC5BEE4       |                     |
| GRAFICO (B)      | -----      | -----    | CRC32:2BA17FE7     | MN1021_039_10_B.cbf |
| GRAFICO (W)      | -----      | -----    | CRC32:5289B624     | MN1021_039_10_W.cbf |
| PUERTA           | 18F2585    | PT2.01   | CRC:113C           | CHK:69BC            |
| SONIDO           | MB90F497   | SND1.11  | CRC:31D2           |                     |
| BBOX             | 16F690     | PMB3.02  | CRC:5005           | CHK:9C15            |
| CRC TOTAL : E65B |            |          | CRC PARCIAL : F803 |                     |

**MICROINTERRUPTORES A:**

| 1         | 2         | 3         |           | PORCENTAJE          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <u>ON</u> | <u>ON</u> | <u>ON</u> |           | 70                  |
| ON        | ON        | OFF       |           | 72                  |
| ON        | OFF       | ON        |           | 74                  |
| ON        | OFF       | OFF       |           | 76                  |
| OFF       | ON        | ON        |           | 78                  |
| OFF       | ON        | OFF       |           | 80                  |
| OFF       | OFF       | ON        |           | 84                  |
| OFF       | OFF       | OFF       |           | 88                  |
|           |           |           | 4         | SOBREPORCENTAJE     |
|           |           |           | <u>ON</u> | NO                  |
|           |           |           | OFF       | 4% AP2 Y 8% AP3     |
|           |           |           | 5         | RET. AUTOMÁTICAS    |
|           |           |           | <u>ON</u> | SI                  |
|           |           |           | OFF       | NO                  |
|           |           |           | 6         | JUEGO 10 CENTIMOS   |
|           |           |           | ON        | SI                  |
|           |           |           | OFF       | NO                  |
|           |           |           | 7         | DEMO                |
|           |           |           | <u>ON</u> | SI                  |
|           |           |           | OFF       | NO                  |
|           |           |           | 8         | TRASPASO CREDITOS 0 |
|           |           |           | <u>ON</u> | NO                  |
|           |           |           | OFF       | SI                  |

**MICROINTERRUPTORES B:**

|           |   |
|-----------|---|
| 1         | BILLETE DE 5 EUROS  |
| ON        | NO  |
| OFF       | SI  |
| 2         | BILLETE DE 10 EUROS   |
| ON        | NO  |
| OFF       | SI  |
| 3         | BILLETE DE 20 EUROS   |
| ON        | NO  |
| OFF       | SI  |
| 4         | CAMBIO  |
| ON        | NO  |
| OFF       | SI  |
| 5         | EN JUEGO DE EXHIBICIÓN<br>CRÉDITOS MÁXIMOS<br>INTRODUCCIÓN MANUAL |
| <u>ON</u> |   |
| OFF       |   |
| 6         | NO UTILIZADO<br>SIEMPRE ON  |
| <u>ON</u> |   |
| OFF       |   |
| 7         | BANCO DE PREMIOS  |
| <u>ON</u> | SI  |
| OFF       | NO  |
| 8         | JUEGO DEL BANCO   |
| ON        | SI  |
| OFF       | NO  |