

**SB 2623**
**MODELO: BQ995 Vikingos Video**
**C.A. EUS**
**ASUNTO: Versión de memoria v1.00 (EUS)**
**NOTAS:**

Primera versión EUS para este modelo.

Apuestas: 20 y 40 céntimos de euro. Premio máximo: 80€ y 120€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
<b>CPU</b>	M28W320FSB	<b>1.0 EUS</b>	<b>CHK:2A789E40</b>	<b>CRC:A0AA</b>
<b>SONIDO (Mem)</b>	AM29F016B	<b>S0441</b>	<b>CHK:0FC5BEE4</b>	
<b>GRAFICO (B)</b>	-----	-----	<b>CRC32:0987B641</b>	BQ995_025_10_B.CBF
<b>GRAFICO (W)</b>	-----	-----	<b>CRC32:A909D819</b>	BQ995_025_10_W.CBF
<b>BANDEJA</b>	18F2585	<b>BN1.04</b>	<b>CRC:741D</b>	<b>CHK:A2EE</b>
<b>PUERTA</b>	18F2585	<b>PT2.01</b>	<b>CRC:113C</b>	<b>CHK:69BC</b>
<b>SONIDO</b>	MB90F497	<b>SND1.11</b>	<b>CRC:31D2</b>	
<b>BBOX</b>	16F690	<b>PMB1.01</b>	<b>CRC:E062</b>	<b>CHK:F567</b>
<b>RODILLOS INF</b>	18F2585	<b>RI11.4</b>	<b>CHK:D193</b>	
<b>CRC TOTAL : 7AFE</b>			<b>CRC PARCIAL : C57A</b>	

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			5 <u>ON</u> OFF	RET. AUTOMÁTICAS SI NO
			6 ON OFF	JUEGO 10 CENTIMOS SI NO
			7 <u>ON</u> OFF	DEMO SI NO
			8 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON

**MICROINTERRUPTORES B:**

1 ON OFF	BILLETE DE 5 EUROS NO SI
2 ON OFF	BILLETE DE 10 EUROS NO SI
3 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
4 ON OFF	CAMBIO SI NO
5 ON OFF	BILLETE DE 20 EUROS NO SI
6 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
7 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
8 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON