

Nº: 2294-SB

MODELO: ND-654 / BT-887
(CIRSA EL TESORO DEL FARAON)

FECHA: 02/01/2002

Asunto: Versión de Memoria v6.0D (AST)

Nivel SPV: 2

- Versión compatible para el kit de transformación al euro y para la nueva máquina con mueble BT.
- La versión para el kit consta de dos eproms de 512K: A6.0D AST y B6.0D AST.
- La versión para la máquina consta de una sola eprom de 1Mb: 6.0D AST.
- Cambio de polaridad del microswitch A5 (Sistema de Juego) ahora ON Rodillos / OFF Cintas.
- Incorpora operativa selector de billetes Asturias.
- Parámetros por defecto: Ptas 25, 100, RODE E, IT PARALELO
Euros 0,10, 1, RODE E, IT PARALELO

CPU	<u>EPROM-A: A6.0D AST</u>	<u>EPROM-B: B6.0D AST</u>	<u>EPROM-UNICA: 6.0D AST</u>
Checksum:	02C7 DD31	003B 73A1	0303 50D2
Tipo de memoria:	27C4001	27C4001	27C801
CPLD:	PD03 / PD13		PD18

<u>MOD. INFERIOR</u>	<u>CINTAS</u>	<u>RODILLOS</u>	<u>MOD. SUPERIOR</u>	<u>CINTAS</u>	<u>RODILLOS</u>
Tipo:	27C256	PIC16C63A	Tipo:	27C256	PIC16C63A
Versión:	20.12	24.2	Versión:	20.6	23.2
Checksum:	1BEB	D3C7	Checksum:	1BE9	D3C1

<u>SONIDO:</u>	<u>DOBLE EPROM</u>		<u>EPROM ÚNICA</u>
Versión:	S105	S106	S105-06
Checksum:	8E7D	7AA8	0925
Tipo de memoria:	27C4001	27C4001	27C801 (OTP)
PAT:	062		063/1

MICROINTERRUPTORES A:

MICROINTERRUPTORES B:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	BASCULA PRECISIÓN
			ON	NO
			OFF	SI
			5	SISTEMA DE JUEGO
			ON	RODILLOS
			OFF	CINTAS
			6	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			7	DEMO
			ON	SI
			OFF	NO
			8	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

1	BILLETE 1000 Ptas / 5 €uros
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE 2000 Ptas / 10 €uros
ON	NO
OFF	SI
3	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
4	RETENCIONES AUTOMATICAS
ON	SI
OFF	NO
5	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
6	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
ON	SI
OFF	NO
8	MONEDA
ON	PESETAS
OFF	€UROS