

Nº: 2304-SB

MODELO: ND-654 / BT-887

FECHA: 19/12/2001

(CIRSA EL TESORO DEL FARAON)

Asunto: Versión de Memoria v6.0D (EUS)

Nivel SPV: 2

- Versión compatible para el kit de transformación al euro y para la nueva máquina con mueble BT.
- La versión para el kit consta de dos eproms de 512K: A6.0D EUS y B6.0D EUS.
- La versión para la máquina consta de una sola eprom de 1Mb: 6.0D EUS.
- Cambio de polaridad del microswitch A5 (Sistema de Juego) ahora ON Rodillos / OFF Cintas.
- Parámetros por defecto: Ptas 25, 100, RODE E, IT PARALELO
Euros 0,20, 1, RODE E, IT PARALELO

<u>CPU</u>	<u>EPROM-A: A6.0D EUS</u>	<u>EPROM-B: B6.0D EUS</u>	<u>EPROM-UNICA: 6.0D EUS</u>
Checksum:	02D6 2418	003D C532	0313 E94A
CRC:	140C	931A	990B
Tipo de memoria:	27C4001	27C4001	27C801
CPLD:	PD03 / PD13		PD18

<u>MOD. INFERIOR</u>	<u>CINTAS</u>	<u>RODILLOS</u>	<u>MOD. SUPERIOR</u>	<u>CINTAS</u>	<u>RODILLOS</u>
Tipo:	27C256	PIC16C63A	Tipo:	27C256	PIC16C63A
Versión:	20.11	25.2	Versión:	20.6	23.2
Checksum:	1BEC	D3CD	Checksum:	1BE9	D3C1

<u>SONIDO:</u>	<u>DOBLE EPROM</u>		<u>EPROM ÚNICA</u>
Versión:	S105	S106	S105-06
Checksum:	8E7D	7AA8	0925
Tipo de memoria:	27C4001	27C4001	27C801 (OTP)
PAT:	062		063/1

MICROINTERRUPTORES A:

MICROINTERRUPTORES B:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	BASCULA PRECISIÓN
			ON	NO
			OFF	SI
			5	SISTEMA DE JUEGO
			ON	RODILLOS
			OFF	CINTAS
			6	JUEGO 10 CENTIMOS
			ON	SI
			OFF	NO
			7	DEMO
			ON	SI
			OFF	NO
			8	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

1	BILLETE 1000 Ptas / 5 €uros
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE 2000 Ptas / 10 €uros
ON	NO
OFF	SI
3	DA CAMBIO
ON	SI
OFF	NO
4	RETENCIONES AUTOMATICAS
ON	SI
OFF	NO
5	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
6	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
8	MONEDA
ON	PESETAS
OFF	€UROS