

Nº: 2255-SB

MODELO: ND-654 / BT-887

FECHA: 15/10/2001

(CIRSA EL TESORO DEL FARAON)

**Asunto: Versión de Memoria v6.0D (CAT)**

**Nivel SPV: 2**

- Versión compatible para el kit de transformación al euro y para la nueva máquina EL TESORO DEL FARAON CAT en mueble BT.

- La versión para el kit consta de dos eproms de 512K: A y B.

- La versión para máquina nueva consta de una eprom de 1Mb.

- Cambio de polaridad del switch A5 (Tipo de Juego) ahora ON Rodillos/OFF Cintas (anteriormente al revés)

<u>CPU</u>	<u>EPROM A: A6.0D CAT</u>	<u>EPROM B: B6.0D CAT</u>	<u>EPROM UNICA: 6.0D CAT</u>
Checksum:	02D8 BAF5	003D C3B8	0316 7EAD
Tipo de memoria:	27C4001	27C4001	27C801
CPLD:	PD03/PD13		PD18

<u>MODULOS INFERIORES</u>	<u>CINTAS</u>	<u>RODILLOS</u>
Versión:	20.11	23.2
Checksum:	1BEC	D3C1
Tipo:	27C256	PIC16C63A

<u>MODULOS SUPERIORES</u>	<u>CINTAS</u>	<u>RODILLOS</u>
Versión:	20.6	23.2
Checksum:	1BE9	D3C1
Tipo:	27C256	PIC16C63A

<u>MODULO DE SONIDO</u>		
Versión:	S105	S106
Checksum:	8E7D	7AA8
Tipo de memoria:	27C040	27C040
PAT:	062	

<u>EPROM UNICA</u>
S105-106
0925
27C801 (OTP)
063/1

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	<b>BÁSCULA</b>
			ON	NO
			OFF	SI
			5	<b>TIPO DE JUEGO</b>
			ON	RODILLOS
			OFF	CINTAS
			6	<b>JUEGO 10 CENT.</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			7	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			8	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

**MICROINTERRUPTORES B:**

1	<b>BILLETE 1000 Ptas/5 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
2	<b>BILLETE 2000 Ptas/10 Euros</b>
ON	NO
OFF	SI
3	<b>DA CAMBIO</b>
ON	SI
OFF	NO
4	<b>RETENCIONES AUTOMATICAS</b>
ON	SI
OFF	NO
5	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
6	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
ON	SI
OFF	NO
8	<b>MONEDA</b>
ON	PESETAS
OFF	EUROS