

Nº: B01-005    MODELO: ND-858 (CIRSA EURO LUCKY)

FECHA: 25/01/2001

**Asunto: Versión de Memoria v1.0D (EUS)**

**Ref.: 2187 SB**

**NOTAS:**

- Primera versión EUS para este modelo.
- Incorpora Fase 21: registro de los 10 últimos errores.
- Incorpora Micro Descarga Temporizado.
- Incorpora sistema multi baud-rate.
- Versión DUAL.

**CPU**

Checksum:            **DFC9**            CRC: **80E6**  
 Tipo de memoria:    **27C801**  
 CPLD:                **PD18**

**MODULO DE RODILLOS**

Versión:              **12R.1**  
 Device ID:            **2CF7**  
 Tipo de memoria:    **PIC 16C63A-20**

**MODULO DE SONIDO**

Versión:	<b>S246</b>	<b>S247</b>		<b>S246-47</b>
Checksum:	<b>0F9A</b>	<b>3A38</b>		<b>4A82</b>
Tipo de memoria:	<b>27C040</b>	<b>27C040</b>		<b>27C801 (OTP)</b>
PAT:	<b>PAT 062</b>			<b>PAT 063</b>

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<b>4</b>	<b>BÁSCULA</b>
			ON	NO
			OFF	SI
			<b>5</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			<b>7</b>	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>8</b>	<b>JUEGO COLUMNA 1</b>
			ON	SI
			OFF	NO

**MICROINTERRUPTORES B:**

<b>1</b>	<b>BILLETE 1000 Ptas</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>2</b>	<b>BILLETE 2000 Ptas</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>3</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>4</b>	<b>RETEN Y AVAN. AUTOMAT.</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>5</b>	<b>EN JUEGO EXHIBICIÓN</b>
ON	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>7</b>	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	