



NOTA TÉCNICA

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA



Nº: SB 2392

MODELO: BT-883 CIRSA MOSQUETEROS

C.A. MUR

ASUNTO: Versión de memoria 1.0 (MUR)

FECHA: 26/05/2003

NIVEL: 1 (Distribución obligada, afecta al funcionamiento)

Notas:

- Primera versión MUR para este modelo.
- Incorpora PERROR, BP10, B20E.
- Parámetros por defecto: HP1=0.20€, HP2=1€, RODE U, IT PARALELO.
- Configuración de B8 a OFF para permitir jugar del Banco de Premios.

CPU

Checksum: **03C09777** **CRC: 83FD**
 Tipo de memoria: **27C801**
 PAT: **PD18**

MODULO

	RODILLOS INFERIORES	RODILLOS SUPERIORES
Versión:	42.4	43.4
Device ID:	A43C	A441
Tipo de memoria:	PIC 16F73	PIC 16F73

SONIDO

EPROM ÚNICA
 Versión: **S371-S372**
 Checksum: **B6F2**
 Tipo de memoria: **27C801 (OTP)**
 PAT: **PAT 063/1**

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	BASCULA
			ON	NO
			OFF	SI
			5	RET. AUTOMATICAS
			ON	SI
			OFF	NO
			6	JUEGO 10 Céntimos
			ON	SI
			OFF	NO
			7	DEMO
			ON	SI
			OFF	NO
			8	FALTA
			ON	SIRENA NO ACTIVA
			OFF	SIRENA ACTIVA

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE 5 Euros
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE 10 Euros
ON	NO
OFF	SI
3	BILLETE 10/20 Euros
ON	40 Cr+Cambio de 2/12 Euros
OFF	50/100 Créditos
4	CAMBIO
ON	SI
OFF	NO
5	BILLETE 20 Euros
ON	NO
OFF	SI
6	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
ON	SI
OFF	NO
8	JUEGO DEL BANCO
ON	NO
OFF	SI

