



NOTA TÉCNICA

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA



Nº: SB 2299

MODELO: ND-832 CIRSA BUCANEROS

C.A. EUS

ASUNTO: Versión de memoria 5.0D (EUS)

FECHA: 18/12/2001

NIVEL: 2

Notas:

- Primera versión EUS DUAL para este modelo.
- Forma parte del kit de transformación al euro.
- Nueva funcionalidad del switch A6 (Juego 10c) y del B5 (Falta luz activa) antiguamente en A6.
- Incorpora Fase 21 de test.
- Parámetros por defecto: Ptas. 25 - 100, RODE E, JCM PARALELO
Euros 0,20 - 1, RODE E, JCM PARALELO

CPU **EPROM: 5.0D EUS**

Checksum: **032C44FE**

CRC: **3D26**

Tipo de memoria: **27C801**

CPLD: **PD08 / PD18**

MODULO DE RODILLOS

Versión: **61.4** (carta 981109 y motor z19)

Device ID: **C6DE**

Tipo: **27256**

MODULO DE SONIDO

Versión: **S127** **S128**

Checksum: **4F47** **3C60**

Tipo de memoria: **27C040** **27C040**

PAT: **062**

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			5	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			6	JUEGO 10 Cent. SI NO
			7	DEMO SI NO
			8	FALTA SIEMPRE SOLO EN BOTIN

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE 1000 Ptas / 5 Euros
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE 2000 Ptas / 10 Euros
ON	NO
OFF	SI
3	DA CAMBIO
ON	SI
OFF	NO
4	RETENCIONES AUTOMÁTICAS
ON	SI
OFF	NO
5	FALTA LUZ ACTIVA
ON	NO
OFF	SI
6	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
ON	
OFF	
7	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
ON	
OFF	
8	MONEDA PESETAS EUROS
ON	
OFF	