

Nº: 2309-SB MODELO: ND-861 (CIRSA DINOPOLIS)

FECHA: 20/12/2001

Asunto: Versión de Memoria v2.01D (AST)

Nivel SPV: 1

- Realizada a partir de la versión 2.0D.
- Versión DUAL.

CPU

Checksum: **03677C46**
 Tipo de memoria: **27C801**
 CPLD: **PD18**

MODULO:

RODILLOS INFERIORES
 Versión: **12.1**
 Device ID: **563C**
 Tipo de memoria: **PIC16C63A**

RODILLOS SUPERIORES

12.1
563C
PIC16C63A

SONIDO:

DOBLE EPROM
 Versión: **S252 S253**
 Checksum: **C679 F1A7**
 Tipo de memoria: **27C040 27C040**
 PAT: **PAT062**

EPROM ÚNICA

S252-53
B820
27C801 (OTP)
PAT063/1

MICROINTERRUPTORES A:

| 1 | 2 | 3 | | PORCENTAJE |
|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| ON | ON | ON | | 76 |
| ON | ON | OFF | | 78 |
| ON | OFF | ON | | 80 |
| ON | OFF | OFF | | 82 |
| OFF | ON | ON | | 84 |
| OFF | ON | OFF | | 86 |
| OFF | OFF | ON | | 88 |
| OFF | OFF | OFF | | 90 |
| | | | 4 | BÁSCULA |
| | | | ON | NO |
| | | | OFF | SI |
| | | | 5 | SISTEMA DE JUEGO |
| | | | ON | RODILLOS |
| | | | OFF | CINTAS |
| | | | 6 | NO UTILIZADO |
| | | | ON | SIEMPRE ON |
| | | | OFF | |
| | | | 7 | DEMO |
| | | | ON | SI |
| | | | OFF | NO |
| | | | 8 | NO UTILIZADO |
| | | | ON | SIEMPRE ON |
| | | | OFF | |

MICROINTERRUPTORES B:

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | BILLETE 1000 Ptas / 5 Euros |
| ON | NO |
| OFF | SI |
| 2 | BILLETE 2000 Ptas / 10 Euros |
| ON | NO |
| OFF | SI |
| 3 | NO UTILIZADO |
| ON | SIEMPRE ON |
| OFF | |
| 4 | RETENCIONES AUTOMATICAS |
| ON | SI |
| OFF | NO |
| 5 | EN JUEGO EXHIBICION |
| ON | CRÉDITOS MÁXIMOS |
| OFF | INTRODUCCIÓN MANUAL |
| 6 | NO UTILIZADO |
| ON | SIEMPRE ON |
| OFF | |
| 7 | BANCO DE PREMIOS |
| ON | SI |
| OFF | NO |
| 8 | MONEDA |
| ON | PESETAS |
| OFF | EUROS |