

Nº: B01-023
MODELO: ND-867 (CIRSA DINOPOLIS EUS)
FECHA: 24/04/2001
Asunto: Versión de Memoria v2.01D (EUS)
Ref.: 2208 SB
NOTAS:

- Realizada a partir de la versión 2.0D.
- Incorpora Fase 21: registro de los 10 últimos errores.
- Incorpora sistema multi baud-rate.
- Micro de descarga temporizado.
- Valor mínimo de inicio de Vulcano Pot a 4000 ptas.
- Versión DUAL.

CPU

Checksum: **0377 A5A0**
 CRC: **AF92**
 Tipo de memoria: **27C801**
 CPLD: **PD18**

MODULO DE RODILLOS INFERIOR

Versión: **131**
 Device ID: **5642**
 Tipo de memoria: **PIC 16C63A-20**

MODULO DE RODILLOS SUPERIOR

Versión: **12.1**
 Device ID: **563C**
 Tipo de memoria: **PIC 16C63A-20**

MODULO DE SONIDO

Versión: S252	S253	S252-53
Checksum: C679	F1A7	B820
Tipo de memoria: 27C040	27C040	27C801 (OTP)
PAT: PAT 062		PAT 063

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	BÁSCULA
			ON	NO
			OFF	SI
			5	CINTAS/RODILLOS
			ON	RODILLOS
			OFF	CINTAS
			6	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			7	DEMO
			ON	SI
			OFF	NO
			8	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE 1000 Ptas:
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE 2000 Ptas.
ON	NO
OFF	SI
3	DA CAMBIO
ON	SI
OFF	NO
4	RETENCIONES AUTOMATICAS
ON	SI
OFF	NO
5	EN JUEGO EXHIBICIÓN
ON	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
6	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
8	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	