

Nº: B01-022
MODELO: ND-867 (CIRSA DINOPOLIS CAT)
FECHA: 24/04/2001
Asunto: Versión de Memoria v2.01D (CAT)
Ref.: 2207 SB
NOTAS:

- Realizada a partir de la versión 2.0D.
- Incorpora Fase 21: registro de los 10 últimos errores.
- Incorpora sistema multi baud-rate.
- Micro de descarga temporizado.
- Valor mínimo de inicio de Vulcano Pot a 4000 ptas.
- Versión DUAL.

CPU

 Checksum: **0376 0A9B**

 Tipo de memoria: **27C801**

 CPLD: **PD18**
MODULO DE RODILLOS INFERIOR

 Versión: **12.1**

 Device ID: **563C**

 Tipo de memoria: **PIC 16C63A-20**
MODULO DE RODILLOS SUPERIOR

 Versión: **12.1**

 Device ID: **563C**

 Tipo de memoria: **PIC 16C63A-20**
MODULO DE SONIDO

 Versión: **S252**

 Checksum: **C679**

 Tipo de memoria: **27C040**

 PAT: **PAT 062**
S253
F1A7
27C040
S252-53
B820
27C801 (OTP)
PAT 063
MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	BÁSCULA
			ON	NO
			OFF	SI
			5	CINTAS/RODILLOS
			ON	RODILLOS
			OFF	CINTAS
			6	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			7	DEMO
			ON	SI
			OFF	NO
			8	NO UTILIZADO
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE 1000 Ptas:
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE 2000 Ptas.
ON	NO
OFF	SI
3	DA CAMBIO
ON	SI
OFF	NO
4	RETENCIONES AUTOMATICAS
ON	SI
OFF	NO
5	EN JUEGO EXHIBICIÓN
ON	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
6	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
ON	SI
OFF	NO
8	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	