

Nº: 2228-SB

MODELO: BT-861 (CIRSA DISCOBOLUS)

FECHA: 27/07/2001

Asunto: Versión de Memoria v1.01D (CNJ)

Nivel SPV: 2

NOTAS:

- Primera versión CNJ para este modelo.
- Versión DUAL.
- Parámetros por defecto: Ptas- 25, 100, RodeU, IT Paralelo.
Euros- 0.20, 1, Rode U, IT Paralelo.

CPU

Checksum: **03A2 F99E**
 Tipo de memoria: **27C801**
 CPLD: **PD18**

MODULO:

RODILLOS INFERIORES	RODILLOS SUPERIORES	DISCOS
Versión: 23.2	22.2	1.1
Device ID: CDC1	CDBB	EA18
Tipo de memoria: PIC 16C63A-20	PIC 16C63A-20	PIC 16C63A-20

MODULO DE SONIDO

Versión: S264	S265	EPROM ÚNICA
Checksum: 2E64	DD68	S264-65
Tipo de memoria: 27C040	27C040	0BCC
PAT: 062		27C801 (OTP)
		063/1

MICROINTERRUPTORES A:

<u>1</u> ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF	<u>2</u> ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF	<u>3</u> ON OFF ON OFF ON ON ON OFF		PORCENTAJE 76 78 80 82 84 86 88 90
			<u>4</u> ON OFF	BASCULA NO SI
			<u>5</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			<u>6</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			<u>7</u> ON OFF	DEMO SI NO
			<u>8</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON

MICROINTERRUPTORES B:

<u>1</u> ON OFF	BILLETE 1000 Ptas/5 Euros NO SI
<u>2</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
<u>3</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
<u>4</u> ON OFF	RETENCIONES AUTOMATICAS SI NO
<u>5</u> ON OFF	EN JUEGO EXHIBICIÓN CRÉDITOS MÁXIMOS INTRODUCCIÓN MANUAL
<u>6</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
<u>7</u> ON OFF	BANCO DE PREMIOS SI NO
<u>8</u> ON OFF	MONEDA PESETAS EUROS