

SB07/18

MODELO: BQ-969 Cirsa Vulcano

C.A. AST

ASUNTO: Versión de memoria v1.0 (AST)

NIVEL: 0 (Versión de test. Distribución obligada a partir de su comercialización)

FECHA: 20/09/2007

NOTAS:

Primera versión de memoria v1.0 AST.

Apuestas: 20 y 40 céntimos de euro. Premio máximo: 80€ y 120€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 10c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

CPU

Checksum: 0451A9C2 CRC:7BB1
 Tipo de memoria: 27C801
 CPLD: PD18

RODILLOS CON LEDS

MÓDULO

	INFERIOR	SUPERIOR
Versión:	73.7D	72.7D
Device ID:	5015	5010
Tipo de memoria:	PIC 16F76	PIC 16F76

MÓDULO DE SONIDO EPROM_ÚNICA

Versión: S0432
 Checksum: 06660D61
 Tipo de memoria: 27C801 (OTP)
 PAT: PAT 063/1

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<u>4</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			<u>5</u> ON OFF	RET. AUTOMÁTICAS SI NO
			<u>6</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			<u>7</u> ON OFF	DEMO SI NO
			<u>8</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE DE 5 EUROS
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
2	BILLETE DE 10 EUROS
ON	NO
OFF	SI
3	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
4	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
5	EN JUEGO DE EXHIBICIÓN
<u>ON</u>	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
6	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	