

SB07/17

MODELO: BQ-969 Cirsa Vulcano

C.A. EUS

ASUNTO: Versión de memoria v1.0 (EUS)

NIVEL: 0 (Versión de test. Distribución obligada a partir de su comercialización)

FECHA: 20/09/2007

NOTAS:

Primera versión de memoria v1.0 EUS.

Apuestas: 20 y 40 céntimos de euro. Premio máximo: 80€ y 120€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

CPU

Checksum: 04425842 CRC:5140
 Tipo de memoria: 27C801
 CPLD: PD18

RODILLOS CON LEDS

MÓDULO

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| | INFERIOR | SUPERIOR |
| Versión: | 73.7D | 72.7D |
| Device ID: | 5015 | 5010 |
| Tipo de memoria: | PIC 16F76 | PIC 16F76 |

MÓDULO DE SONIDO EPROM_ÚNICA

Versión: S0432
 Checksum: 06660D61
 Tipo de memoria: 27C801 (OTP)
 PAT: PAT 063/1

MICROINTERRUPTORES A:

| 1 | 2 | 3 | | PORCENTAJE |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| <u>ON</u> | <u>ON</u> | <u>ON</u> | | 76 |
| ON | ON | OFF | | 78 |
| ON | OFF | ON | | 80 |
| ON | OFF | OFF | | 82 |
| OFF | ON | ON | | 84 |
| OFF | ON | OFF | | 86 |
| OFF | OFF | ON | | 88 |
| OFF | OFF | OFF | | 90 |
| | | | <u>4</u> ON OFF | NO UTILIZADO SIEMPRE ON |
| | | | <u>5</u> ON OFF | RET. AUTOMÁTICAS SI NO |
| | | | <u>6</u> ON OFF | JUEGO 10 CENTIMOS SI NO |
| | | | <u>7</u> ON OFF | DEMO SI NO |
| | | | <u>8</u> ON OFF | NO UTILIZADO SIEMPRE ON |

MICROINTERRUPTORES B:

| | |
|-----------|---------------------|
| 1 | BILLETE DE 5 EUROS |
| <u>ON</u> | NO |
| OFF | SI |
| 2 | BILLETE DE 10 EUROS |
| ON | NO |
| OFF | SI |
| 3 | NO UTILIZADO |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON |
| OFF | |
| 4 | CAMBIO |
| <u>ON</u> | SI |
| OFF | NO |
| 5 | BILLETE DE 20 EUROS |
| ON | NO |
| OFF | SI |
| 6 | NO UTILIZADO |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON |
| OFF | |
| 7 | NO UTILIZADO |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON |
| OFF | |
| 8 | NO UTILIZADO |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON |
| OFF | |