

SB07/16

MODELO: BQ-969 Cirsa Vulcano

C.A. UNI

ASUNTO: Versión de memoria v1.0 (UNI)

NIVEL: 0 (Distribución obligada a partir de su comercialización)

FECHA: 20/08/2007

NOTAS:

Primera versión de memoria v1.0 UNI.

Apuestas: 20 y 40 céntimos de euro. Premio máximo: 80€ y 120€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

CPU

Checksum: 04511E5D CRC:428C
 Tipo de memoria: 27C801
 CPLD: PD18

MÓDULO

RODILLOS CON LEDS
 INFERIOR SUPERIOR
 Versión: 73.7D 72.7D
 Device ID: 5015 5010
 Tipo de memoria: PIC 16F76 PIC 16F76

MÓDULO DE SONIDO EPROM_ÚNICA

Versión: S0432
 Checksum: 06660D61
 Tipo de memoria: 27C801 (OTP)
 PAT: PAT 063/1

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<u>4</u> ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			<u>5</u> ON OFF	RET. AUTOMÁTICAS SI NO
			<u>6</u> ON OFF	JUEGO 10 CENTIMOS SI NO
			<u>7</u> ON OFF	DEMO SI NO
			<u>8</u> ON OFF	TRASPASO 0 CRED. NO SI

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE DE 5 EUROS
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE DE 10 EUROS
ON	NO
OFF	SI
3	BILLETE 10/20 EUROS
ON	40 CR+CAMBIO DE 2/12 EUROS
OFF	50/100 CR
4	CAMBIO
ON	SI
OFF	NO
5	BILLETE DE 20 EUROS
ON	NO
OFF	SI
6	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	