

SB08/44
MODELO: BQ985 Cirsa Monstersmania
C.A. UNI
ASUNTO: Versión de memoria v2.0 (UNI)
FECHA: 31/03/08
NOTAS:

Primera versión UNI para este modelo.

Apuestas: 20 y 40 céntimos de euro. Premio máximo: 80€ y 120€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
CPU	M28W320FSB	2.0 UNI	CHK:30105B85	CRC:5CF3
SONIDO (Mem)	27C801 (OTP)	S0439	CHK:0665E288	
BANDEJA	18F2585	BN1.04	CRC:741D	CHK:A2EE
PUERTA	18F2585	PT2.01	CRC:113C	CHK:69BC
SONIDO	MB90F497	SND1.11	CRC:31D2	
BBOX	16F690	PMB1.01	CRC:E062	CHK:F567
RODILLOS INF	18F2585	RI21.0	CHK:2475	Corresponden al PIC RD21.2 de la carta de 8 rodillos.
RODILLOS SUP	18F2585	RS21.0	CHK:2475	

CRC TOTAL : BF45
CRC PARCIAL : 3EA0
MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			5 <u>ON</u> OFF	RET. AUTOMÁTICAS SI NO
			6 ON OFF	JUEGO 10 CENTIMOS SI NO
			7 <u>ON</u> OFF	DEMO SI NO
			8 <u>ON</u> OFF	TRASPASO 0 CREDS NO SI

MICROINTERRUPTORES B:

1 ON OFF	BILLETE DE 5 EUROS NO SI
2 ON OFF	BILLETE DE 10 EUROS NO SI
3 ON OFF	BILLETE 10/20 EUROS 40 CR+CAMBIO DE 2/12 EUROS 50/100 CR
4 ON OFF	CAMBIO SI NO
5 ON OFF	BILLETE DE 20 EUROS NO SI
6 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
7 <u>ON</u> OFF	BANCO DE PREMIOS SI NO
8 <u>ON</u> OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON